

安卓智能台式收银机P22-15.6寸单屏

说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2022.08.19

安卓智能台式收银机P22-15.6寸单屏



一、应用场景

适用于商超、菜市场、酒店、水果店、学校、饭店、物流、彩票、药店等需要用到收银的场所。


二、产品特性

- 高性能四核处理器，超强运行内存，更多内存配置可选；
- 高清大屏显示效果；
- 支持电容触摸；
- 丰富的外部接口；
- 具备RJ45百兆网口，支持Ethernet；
- 高屏占比显示屏，超清视觉体验。


三、产品规格表

安卓智能台式收银机		
产品型号		P22
屏幕	尺寸	15.6 IPS 16:9
	分辨率	1920*1080
	触摸	十指电容触摸
基本规格	操作系统	Android
	处理器	标配: RK3399 A72*2+ A53*4 主频2.0GHz & Mail T864 可选配: RK3288/RK3566/RK3576/RK3588
	内存	4G DDR+32EMMC
	设备电源	输入: AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V 3A
	设备功耗	24W Max
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	0°C~40°C
	储藏温度	-20°C~60°C
	使用环境	室内
	接口	USB2.0 Type A* 4
		RJ45 LAN口*1
		DC电源口*1
		MINI USB*1
		升级键*1
		二合一 SD卡座*1
		耳机座*1
	扬声器	3W/8Ω
基本参数	WIFI	2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n
	蓝牙	支持蓝牙4.2
	网口	RJ45百兆网口, 支持Ethernet

四、P22-15.6寸收银终端外观图示



五、P22-15.6寸结构尺寸图



六、包装以及使用说明

材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：24V电源适配器、屏幕连接线、干燥剂、检验合格证等
2	网线（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
3	网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线

七、安装注意事项

1. 实际布线时，若主机的12V 供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长，导致线缆等效电阻过大，则容易出现终端电压不足（ $\leq 12V$ ）、主机反复重启、死机等异常现象。
2. 安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。
3. 该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。
4. 显示屏装配时，连接线不能热插拔。
5. 设备自带电源适配器，总长1.8米。
 - 电源线延长不可超过3米，否则会导致设备主机端电压供电不足，出现反复重启、死机等异常现象。
 - 若使用其他适配器，如10V、3A，电压不足、电流过小都会导致设备反复重启。
 - 使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆，

确保电压 $>12V$ 。

注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。

- 若不清楚如何延长，请联系供应商更换“专用电源延长线”。